

SmartLiving 1050

Centrala de alarma 20-100 zone (cu dublare), 10 partitii, 50 coduri utilizator, sursa 3 A

EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50131-6
EN 50131-10
EN 50136-1
EN 50136-2
EN 61000-6-3
EN 50130-4
EN 50130-5
EN 62311
EN 60950-1

Specificatii tehnice

- Numar terminale placa de baza: 10
- Numar maxim terminale pe system: 50
- Numart partitii: 10
- Relee programabile: 1
- Iesiri open collector programabile pe placa de baza: 2 (500 mA)
- Conectivitate IP (necesita modul SmartLAN)
- Comunicare SIA-IP (necesita modul SmartLAN, Nexus)
- Sursa alimentare interna: 3 A
- Test automat acumulator
- Port RS232
- Posibilitate actualizare firmware pentru centrala si echipamente de magistrala
- Carcasa metalica
- Consum stand-by/alarma: 65 mA / 500 mA
- Spatiu pentru acumulator de 7 Ah
- Dimensiuni: 305x215x82 mm
- Greutate (fara acumulator): 2.2 Kg
- Grad securitate 3 EN50131-3
- Grad securitate 2 EN50131-6



Dispozitive magistrala

- Autoinrolare dispozitive magistrala
- Maxim tastaturi cablate: 10
- Maxim cititoare nBy: 20
- Maxim module extensie: 20
- Maxim sirene magistrala (Ivy-B): 10
- Maxim module extensie wireless: 20
- Maxim comunicatoare Nexus: 1

Dispozitive wireless Air2

- Echipamente periferice: 50
- Tastaturi wireless: 4 (pentru fiecare BS200)
- Sirene wireless: 4 (pentru fiecare BS200)
- Telecomenzi: 100

Autentificare

- Coduri instalator: 2
- Coduri utilizator: 50
- Tag-uri sau Cartele: 100

Comunicare telefonica

- Numere de contact: 15
- Verificare linie Telefonica
- Comunicare vocala (prin modul SmartLogos30M)
- Comunicator digital integrat (ContactID, SIA, pulses)

Terminale intrare (Zone)

- Dublare zone pe fiecare terminal
- Nivel declansare zona programabil
- Senzori soc si roller blind:
 - 2 terminale placa de baza
 - 2 terminale tastatura Joy sau Aria
 - 1 terminal tastatura nCode
 - 4 terminale modul extensie Flex

Alte facilitati

- Evenimente programabile cu timer si counter: 10
- Scenarii armare programabile: 30
- Scenare iesire programabile: 50
- Scurtaturi pentru actiuni instante: 38
- Iconite programabile: 50
- Evenimente care pot genera actiuni: 902
- Lista evenimente: 500 evenimente
- Optiune de a alege ce evenimente se memoreaza
- Managemente scurtaturi
- Matrice actiuni bazata pe evenimente
- Actiune la activare si restaurare eveniment
- Test zone din tastatura

Dimensiuni

