

BSR-1002

Centrală adresabilă de detecție și alarmare la incendiu, 2 bucle

Specificații tehnice

- Tensiune de alimentare: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Consum maxim de curent: 130VA
- Consum în stand-by: 57mA
- Consum în alarmă: 57mA
- Număr bucle: 2
- Adrese per buclă: 150 puncte adresabile/buclă
- Consum maxim per buclă: 400mA max/buclă
- Număr zone: 128
- Certificări: EN 54-2 , EN 54-4
- Spațiu: 2 x baterii cu plumb-acid (Pb) 12V / 7-15Ah
- Încărcător: sursă de alimentare stabilizată 27,6V / 900mA
- Ieșiri pentru sirene convenționale:
 - 4 x 24VDC (± 3 VDC) / max 300mA
 - Monitorizare la scurtcircuit / circuit deschis
- Ieșire 24VP: 24VDC (± 3 VDC), ieșire permanentă / max 300mA – monitorizată la scurtcircuit
- Ieșire 24VDC (± 3 VDC), ieșire resetabilă / max 300mA – monitorizată la scurtcircuit
- Relee FAULT / ALARM / AUX:
 - Contacte fără potențial, max 30VDC / 5A (sarcină rezistivă)
- Sarcină totală admisă: 2A max
- Tensiune oprire sistem la baterie slabă: 20,5V
- Curent de descărcare baterie: max 2A
- Rezistență internă baterii (ESR): max 1 Ω
- Conexiune USB: mini USB-B (2.0)
- Tipuri de siguranțe:
 - Intrare rețea: 4A / 250V (Fast) TR5 - neînlocuibil
 - Baterie: 900mA autorearmabilă – neînlocuibil
- Temperatură de funcționare: De la -5 °C până la +40 °C
- Grad protecție: IP30
- Greutate: 4,21kg
- Dimensiune: 355 x 115 x 345mm

